

Ficha técnica da família de produto

XBO para projetores NEC


Áreas de aplicação

- Projeção de Cinema Digital




Características do produto


- Alta luminância para uma iluminação de tela mais brilhante.
- Uma vida inteira de desempenhos consistentes com temperatura de cor constante de 6000 K.
- Espectro contínuo na faixa visível
- Alta estabilidade de arco
- Alta estabilidade de arco
- Dimerizável em uma ampla faixa
- Reinício rápido



Ficha técnica da família de produto



XBO Xenon Short Arc Lamp



XBO Digital Xenon Short Arc Lamp



Xenon Short Arc Lamp

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos		Espectativa de Vida	
	Potência nominal	Faixa de controle atual	Horas de garantia	Garantia de serviço vitalício
XBO 1200 W/HPN OFR	1200 W	41...63 A	3000 hrs	3500 hr
XBO 2000 W/HPN L OFR	2000 W	60...85 A	3000 hrs	3500 hr
XBO 3000 W/HPN OFR	3000 W	77...108 A	1500 hrs	1900 hr
XBO 3000 W/HPN L OFR	3000 W	75...103 A	1900 hrs	2400 hr
XBO 4000 W/HPN OFR	4000 W	90...125 A	650 hrs	750 hr
XBO 4000 W/HPN L OFR	4000 W	90...125 A	1100 hrs	1400 hr
XBO 4500 W/HPN OFR	4500 W	108...150 A	1000 hrs	1300 hr
XBO 4500 W/HPN L OFR	4500 W	108...150 A	1300 hrs	1500 hr
XBO 4000W/HPN XL OFR	4000 W	92...132 A	1900 hrs	2100 hr
XBO 6000 W/HPN OFR	6000 W	120...163 A	650 hrs	800 hr
XBO 6000 W/HPN L OFR	6000 W	125...158 A	800 hrs	1200 hr
XBO 7000 W/HPN OFR	7000 W	135...175 A	300 hrs	500 hr

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e pressão interna tanto no estado quente quanto frio, as lâmpadas XBO só podem ser operadas em invólucros de lâmpadas fechados especialmente construídos para esse fim. Lâmpadas de xenônio são altamente explosivas. Quando quentes, lâmpadas de xenônio podem causar marcas de queimadura. Elas devem ser manuseadas apenas quando a lâmpada estiver à temperatura ambiente. Sempre use as capas de proteção fornecidas ao manusear essas lâmpadas. Ao embalar as lâmpadas e ao instalar ou remover as lâmpadas sem suas capas de proteção, sempre use roupas de proteção (protetor facial com protetor de pescoço, jaqueta de proteção e luvas resistentes a cortes e sem fiapos). Para mais informações, consulte os folhetos e instruções de operação relevantes incluídos na embalagem.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.