

# ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

Descubra as lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL para placas de circuito impresso. Estas lâmpadas com a qualidade OEM confiável da OSRAM apresentam uma ampla gama de produtos e podem ser usadas para iluminação de instrumentos e interruptores.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	2752MF
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp


#### Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	1,8 W
Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	1,50 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±10 %

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	6,0 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

#### Dimensões e peso



Diâmetro	5 mm
Peso do produto	1,18 g
Comprimento	23,5 mm

#### Cores e materiais

Cor da base	Bege
-------------	------

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	1000 h
Vida estimada Tc	6500 h

## Ficha técnica do produto

### Informação adicional do produto

Soquete (base)	B8.5d
----------------	-------

### Atributos

Espessura da placa de circuito	1,6 mm
Tecnologia	AUX

### Normas e Certificações

Categoria ECE	-
Selo de aprovação	-

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	2752MF
----------------------	--------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321096760   4008321019042
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM