

Ficha técnica da família de produto

# ORIGINAL MINIXEN

Peça de substituição original



## As peças de substituição originais económicas

As lâmpadas de sinalização ORIGINAL MINIXEN para carros podem ser usadas para iluminação interior, bem como luzes de leitura. Descubra estas peças de substituição originais da OSRAM com qualidade OEM fiável e uma ampla gama de produtos.



## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos					Dados fotométricos
	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tolerância da potência de entrada	Tensão de teste	
ORIGINAL MINIXEN 2886X	6 W	12 V	6 W	±10 %	13.5 V	85 lm
ORIGINAL MINIXEN 3886X	6 W	12 V	6 W	±10 %	13.5 V	80 lm
Descrição do produto	Atributos Físicos e Dimensões					Vida útil
	Casquinho	Comprimento	Diâmetro	Vida média B3		Vida média B3
ORIGINAL MINIXEN 2886X	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	400 hr		
ORIGINAL MINIXEN 3886X	BA9s	27.4 mm	9 mm	400 hr		
Descrição do produto	Vida média Tc	Categoria ECE	Certificados & normas	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
				Identificador primário do artigo	Lista de substâncias candidatas Substância 1	Número da declaração na base de dados SCIP
ORIGINAL MINIXEN 2886X	1000 hr	-		4050300888668   4052899560604   4008321094667	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL MINIXEN 3886X	1000 hr	-		4050300885896   4008321095787	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis

# Ficha técnica da família de produto

[Download Data](#)

## Arquivo



User instruction

GPRS\_Instruções dos símbolos de segurança

## Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

## Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

