Ficha t&#65533;cnica da fam&#65533;lia de produto

ORIGINAL - PSX

Peças de substituição OSRAM

Peças de substituição OSRAM

Descubra as nossas lâmpadas ORIGINAIS PSX. As peças de substituição são tipos de lâmpadas de sinalização para diferentes aplicações. Elas fornecem um fluxo luminoso alto e constante.

&#65533; 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

Dados t�cnicos

	Dados elétricos				Dados fotométricos
Descri��o do produto	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**
ORIGINAL - PSX PS19W	20 W	12 V	19 W	13.5 V	350 lm
ORIGINAL - PSX PS24W	25 W	12 V	24 W	13.5 V	500 lm
ORIGINAL - PSX PSX24W	25 W	12 V	24 W	13.5 V	500 lm
ORIGINAL - PSX PSX26W	26 W	12 V	24 W	13.5 V	500 lm
ORIGINAL - PSX P13W	13 W	12 V	13 W	13.5 V	250 lm
ORIGINAL - PSX PW24W	25 W	12 V	24 W	13.5 V	500 lm
ORIGINAL - PSX PWY24W	25 W	12 V	24 W	13.5 V	300 lm
ORIGINAL - PSX PY24W	25 W	12 V	24 W	13.5 V	300 lm
ORIGINAL - PSX PSY24W	25 W	12 V	24 W	13.5 V	300 lm

		Características físicas e dimensões	**Vida útil**		**Certificados & normas**	**Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Descri��o do produto	**Tolerância do fluxo luminoso**	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**	**Categoria ECE**	**Identificador primário do artigo**
ORIGINAL - PSX PS19W	±15 %	18.5 mm	500 hr	1000 hr	PS19W	4052899600546
ORIGINAL - PSX PS24W	+10 %; -20 %	18.5 mm	500 hr	1000 hr	PS24W	4052899600584
ORIGINAL - PSX PSX24W	+10 %; -15 %	18.5 mm	500 hr	1000 hr	PSX24W	4052899600560
ORIGINAL - PSX PSX26W	+10 %	18.5 mm	500 hr	1000 hr	PSX26W	4062172160100
ORIGINAL - PSX P13W	+15% / -20 %	15.0 mm		1500 h average	P13W	4062172094283 | 4062172419864 | 4062172418690
ORIGINAL - PSX PW24W		18.5 mm		500hr average	PW24W	4062172406116
ORIGINAL - PSX PWY24W		18.5 mm		500hr average	PWY24W	4062172406147
ORIGINAL - PSX PY24W		18.5 mm		500hr average	PY24W	4062172406178
ORIGINAL - PSX PSY24W		18.5 mm		500hr average	PSY24W	4062172406208

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

Descri��o do produto	Lista de substâncias candidatas Substância 1	Número da declaração na base de dados SCIP
ORIGINAL - PSX PS19W	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - PSX PS24W	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - PSX PSX24W	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - PSX PSX26W	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - PSX P13W	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - PSX PW24W	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - PSX PWY24W	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - PSX PY24W	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - PSX PSY24W	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informa��es sobre aplica��es
Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata��o
Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados